

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bdo@nt-rt.ru | <http://bolid.nt-rt.ru>

РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-0,8А-4А*Ч "PROTECTION"

Аппаратные и программные продукты, снятые с производства.

Предназначен для группового питания извещателей и приборов охранно-пожарной сигнализации, а также систем контроля доступа и автоматики. Рекомендованный аналог для замены: РИП-24-1/4М2 (РИП-24 исп. 04).

Описание

- Диапазон рабочих температур - от минус 10 до + 40 °С
- Защита от переплюсовки аккумуляторной батареи (АКБ)
- Отключение АКБ от нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности

Характеристики



НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Напряжение сети, В		187-242
Выходное напряжение, В	при питании от сети	27,6-1,2
	при питании от АКБ	20...26,5
Номинальный выходной ток, А		0,8
Максимальный выходной ток, А (10 мин)		1,5
Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более		20
Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч		2х4,5
Наличие звукового сигнализатора		-
Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания		-
Наличие микроконтроллера		-
Габариты, мм		200х220х80
Масса без АКБ, кг, не более		2,5